CONSOLE VIDEO TOUCH-SCREEN TSP7000

Tecnoalarm

Vers. 1.0 - Novembre 2008

TSP7000
CONSOLE VIDEO TOUCH-SCREEN

SPECIFICHE HARDWARE

- Ingresso Ethernet 10-100 Base T per LAN/WAN
- 1 linea seriale RS422 verso le centrali (Lunghezza max.: 1Km)
- 1 ingresso USB2.0 Full Speed per la connessione di una chiave USB esterna (FLASH Memory)
- Display LCD 7 pollici Touch-Screen
  65000 colori
  Risoluzione 800x480dpi
- Sensore biometrico di 3ª generazione per il riconoscimento delle impronte digitali
- Sensore di temperatura
- Sensore PIR per rilevamento presenza operatore
- Memoria interna (10.000 foto con memoria standard)
- Led RGB multifunzione
- Pulsante di Stand-By
- Pannello frontale multicolore per una più facile integrazione nell'ambiente domestico
- Alimentazione : 12V DC oppure con Power Splitter su Ethernet
- Consumo max. 3 Watt

Tecnoalarm
Hi-Tech Security Systems

TSP7000
CONSOLE VIDEO TOUCH-SCREEN

CARATTERISTICHE

- Compressione video: MPEG-4 SP
- Risoluzione massima D1 (720x576 dpi)
- Protocolli di rete: TCP, FTP, HTTP, RTSP
- Stream video : Fino a 4 contemporanei
- Frame rate Con 4 stream = 8 Frame per secondo totali
  Con 1 stream = 12 Frame per secondo max
- Modalità video: D1 (720X576 dpi)
  VGA (640x480 dpi)
  QVGA (320x240 dpi)
  QQVGA (160x120 dpi)
  3GPP (176x144 dpi)
- Sintesi vocale: Multilingua
- Regolazioni: Volume altoparlante e luminosità display

Tecnoalarm
Hi-Tech Security Systems

TSP7000
CONSOLE VIDEO TOUCH-SCREEN

FUNZIONALITA' PRINCIPALI

- Visualizzazione da 1 a 4 telecamere in Stand-By
- Associazione delle telecamere alle zone della centrale
- Segnalazione acustica in caso di zona aperta/in allarme
- Pop-up su display della telecamera interessata e segnalazione acustica in caso di zona aperta/in allarme
- Pop-up su display di una sequenza di foto in caso di zona aperta/in allarme e segnalazione acustica
- Pop-up su display della segnalazione zona in caso di zona in allarme o in preallarme e segnalazione acustica
- Funzione di console evoluta per utilizzo con centrale di allarme (Inserimenti/disinserimenti, attivazioni, visualizzazione eventi, etc)
- Modalità risparmio energetico dopo un tempo programmabile
- Possibilità di estrarre le foto memorizzate attraverso chiave USB
- Storico eventi con visualizzazione degli eventi della centrale + foto
- Visualizzazione foto eventi con funzione di zoom
- PTZ su telecamere motorizzate (solo per modelli riconosciuti)
- Riconoscimento di massimo 99 impronte in modo "Identificazione"
- Funzione riconoscimento "Dito finto" (Fake finger detection/Anti-spoofing)